



MODEL		NovoCast NC1000
BYOD	BYOD – Système d'exploitation compatibles	Windows 7/8/10 (32 et 64 bits), macOS 10.7 et supérieur, iOS 11.0 et supérieur, Android 5.0 et supérieur
		Reproduction en miroir pour iOS et Android
		Non compatible avec Miracast
	Partage de zone à l'écran	Jusqu'à deux, côte à côte
	Connexions simultanées	jusqu'à 40
	Résolution lors de la reproduction en miroir	Jusqu'à 1080p, 30 ips
	Résolution en sortie	1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720)
FONCTIONNALITÉS	Collaboration	Fonctions de bureau étendu sous Windows 10, modération, prévisualisation en mode Éducation, AirNote et NovoScreenote pour tableau blanc
	Productivité	Connexion via code QR, connexion via code PIN
	Panneau d'affichage dynamique	NA
	Duplication d'écran sans fil	NA
	Sécurité	Réseau double Wi-Fi et LAN, cryptage AES-256, encoche Kensington
CONNECTIVITY	Wi-Fi	802.11ac, b/g/n, 2,4 et 5 GHz Mode 1T1R avec une antenne externe
	Sortie	HDMI, Jack audio 3,5 mm
	Entrée	USB type A, Emplacement pour carte microSD, Jack CC
SYSTÈME	Processeur	Quad-core ARM
	Stockage	8 Go
GENERAL	Alimentation	Entrée adaptateur CC : 100 – 240 V CA, 50/60 Hz Sortie adaptateur CC : 5 V/2 A, Consommation : 10 W
	Dimensions du produit (L x P x H)	100 x 100 x 20 mm
	Poids net	184 g
	Contenu	Unité principale, antenne, câble HDMI, câble USB, adaptateur d'alimentation, adaptateur USB vers Ethernet, kit de montage mural, documentation
	Accessoire en option	LauncherPlus (mode modérateur) (logiciel requis: version complète)
	Garantie	3 ans